




Сброс сообщения об обслуживании

Hewlett-Packard LaserJet IIISi	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите ONLINE для выключения режима Online; удерживайте кнопку MENU, пока не появится PCL CONFIG MENU • Нажимайте MENU, пока не появится SERVICE MSG=ON*; кнопками + и - измените значение на SERVICE MSG=OFF; нажмите ENTER/RESET MENU для выключения сообщения, появится символ *, затем нажмите ONLINE
Hewlett-Packard LaserJet 4Si	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите ONLINE для выключения режима Online; нажимайте кнопку MENU, пока не появится PCL CONFIG MENU • Нажимайте ITEM, пока не появится SERVICE MSG=ON*; кнопками + и - измените значение на SERVICE MSG=OFF; нажмите ENTER для выключения сообщения, появится символ *, затем нажмите ONLINE
HP LaserJet 5Si	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку MENU 4 раза, появится CONFIG MENU • Нажимайте ITEM, пока не появится SERVICE MSG=OFF; нажмите ENTER, затем нажмите ONLINE
HP LJ 4000, 4050, 4100, 5000, 5100	<p>Выключить аппарат; нажав левую часть кнопки ITEM ("элемент") и кнопки VALUE ("значение"), включить аппарат, дождаться сообщения RESET MAINTENANCE COUNT, отпустить кнопки</p>
Hewlett-Packard LaserJet 4050	<ul style="list-style-type: none"> • Включить при одновременно нажатых клавишах ОТМЕНА и ВЫБОР. Загорятся все три индикатора - продолжать удерживать кнопки до тех пор, пока не потухнет дисплей (около 5 сек) • Нажать МЕНЮ на правую половину, нажать ВЫБОР. Запустится программа инициализации. Если НЕ мигнёт надпись SERVICE MOD - значит НЕ попал, начинай сначала • Рано или поздно появится сообщение РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ. Нажать МЕНЮ на правую половину - появится сообщение СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ. Нажимать ЭЛЕМЕНТ до тех пор, пока не донажимаешься до ЛИСТОВ ДО СЛЕД. ОБСЛУЖ. • Кнопками ЗНАЧЕНИЕ и ВЫБОР загнать во все позиции курсора НУЛИ • Нажимать зелёную кнопку до тех пор, пока не выйдет в готовность
HP LJ 4200/4300	<ul style="list-style-type: none"> • Удерживая кнопку SELECT, включить принтер. Продолжать удерживать кнопку SELECT, пока не мигнут и включатся все три индикатора (около 10 секунд) • Нажимать СТРЕЛКУ ВВЕРХ для перехода в NEW MAINTENANCE KIT • Нажать SELECT
HP LJ 4250/4350	<p>В ремкомплект входят: печка в сборе, 8 роликов подачи из лотка, 1 ролик подачи из многоцелевого лотка, ролик переноса, крючок для вытаскивания ролика переноса, полиэтиленовые перчатки и инструкция по установке. Вместе с печкой очень желательно поменять колебательный (маятниковый) узел или хотя бы одну черную шестерню.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включить принтер; через 1-2 сек, когда мигнут светодиоды, нажать кнопку  (SELECT) и удерживать, пока не мигнут и включатся все три индикатора (около 10 секунд) • Нажимать кнопку с символом  (стрелка вверх) для перехода в NEW MAINTENANCE KIT • Нажать  (SELECT)
HP LaserJet 4500/4550	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите принтер; удерживая кнопки CANCEL JOB и SELECT, включите его; дождитесь, пока дисплей не станет пустым и пока не загорятся три светодиода. • Нажмите правую часть кнопки MENU, затем нажмите SELECT; по завершении обычного теста попадаете в SERVICE MODE • Нажимайте ITEM, пока не появится FUSER MAINTENANCE COUNT • Кнопками VALUE +/- установите нулевое значение; нажмите SELECT для сохранения • Нажмите GO, принтер вернется в режим READY
HP LJ 8000/8100/8150	<ul style="list-style-type: none"> • Кнопкой MENU выберите CONFIGURATION MENU • Нажимайте ITEM, пока на дисплее не появится SERVICE MESSAGE = ON/OFF; выберите OFF* и нажмите SELECT для сохранения • Выключите принтер; нажав одновременно VALUE MINUS и ITEM MINUS, включить питание и держите кнопки нажатыми до появления сообщения RESET MAINTENANCE COUNTER. Как сообщение появилось - отпустите кнопки, счетчик обнулен

<p>HP LJ 9000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите принтер; удерживая кнопку CHECK, включите принтер • Когда загорятся три светодиода, отпустите CHECK; на дисплее будет SELECT LANGUAGE • Кнопкой со стрелкой вверх выберите MAINTENANCE KIT; вновь нажмите CHECK, счетчик сброшен
<p>HP LJ 9040/9050</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Включите принтер • Когда начнется отсчет памяти, нажмите и удерживайте: на аппаратах с кнопками - кнопку с символом ✓ (SELECT), на аппаратах с сенсорной панелью (типа HP LaserJet 9050dtn) - цифру "6" • Когда загорятся три светодиода, отпустите кнопку и нажмите: на аппаратах с кнопками - кнопку с символом ▲ (стрелка вверх), на аппаратах с сенсорной панелью - цифру "3" для перехода в NEW MAINTENANCE KIT • Нажмите: на аппаратах с кнопками - кнопку с символом ✓ (SELECT), на аппаратах с сенсорной панелью - цифру "6" Сброс параметров в заводские установки - см. ниже
<p>HP Color LaserJet 4500/4550 (Canon LBP-83X)</p>	<p>Transfer Kit Reset :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажимать кнопку MENU до появления RESET MENU • Кнопкой ITEM выбрать NEW TRANSFER KIT, SELECT IF DONE; нажать SELECT • Кнопкой ITEM выбрать INFORMATION - должно отображаться TRANSFER KIT = 100% LIFE REMAINING <p>Fuser Kit Reset :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажимать кнопку MENU до появления RESET MENU • Кнопкой ITEM выбрать NEW FUSER KIT, SELECT IF DONE; нажать SELECT • Кнопкой ITEM выбрать INFORMATION - должно отображаться FUSER KIT = 100% LIFE REMAINING
<p>HP Color LaserJet 4600</p>	<p>Image Transfer Kit Reset : Дисплей отображает NEW TRANSFER KIT = Кнопкой со стрелкой вниз выберите YES и нажмите CHECK для сброса. Либо выберите в меню CONFIGURE DEVICE, затем выберите RESETS и RESET SUPPLIES, затем NEW TRANSFER KIT, YES и CHECK для сброса.</p> <p>Fuser Kit Reset : Дисплей отображает NEW FUSER KIT = Кнопкой со стрелкой вниз выберите YES и нажмите CHECK для сброса. Либо выберите в меню CONFIGURE DEVICE, затем выберите RESETS и RESET SUPPLIES, затем NEW FUSER KIT, YES и CHECK для сброса.</p>
<p>HP Color LJ 8500/8550</p>	<p>Transfer Kit Reset :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопкой MENU выберите RESETS MENU • Кнопкой ITEM выберите RESET TRANSFER LIFE COUNT • Нажмите SELECT для сброса, затем GO для возврата в режим Ready <p>Fuser Kit Reset :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопкой MENU выберите RESETS MENU • Кнопкой ITEM выберите RESET FUSER LIFE COUNT • Нажмите SELECT для сброса, затем GO для возврата в режим Ready
<p>HP LJ 9040/9050</p>	<p>Сброс параметров в заводские установки :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите принтер • Включите принтер; когда начнется отсчет памяти, нажмите и удерживайте: на аппаратах с кнопками - кнопку с символом ✓ (SELECT), на аппаратах с сенсорной панелью (типа HP LaserJet 9050dtn) - цифру "6" • Когда загорятся три светодиода, отпустите кнопку • Нажимайте: на аппаратах с кнопками - кнопку с символом "стрелка вниз", на аппаратах с сенсорной панелью цифру "9" (действует как стрелка вниз) до тех пор, пока на индикаторе появится COLD RESET; нажмите: на аппаратах с кнопками - кнопку с символом ✓ (SELECT), на аппаратах с сенсорной панелью (типа HP LaserJet 9050dtn) - цифру "6" для подтверждения сброса.